



СПЕЦИФИКАЦИЯ



QAS BA225TC

Настенная активная мультисистема
2x25Вт/4/8 Ом с 4» экраном и проигрывате-
лем контента с локальных носителей (USB,
microSD), FM-радио, Bluetooth

QAS BA225TC – настенная активная мультисистема мощностью 2x25Вт/4/8 Ом с 4» сенсорным экраном. Оснащена проигрывателем контента с локальных носителей (USB, SD-карт), FM-радио, Bluetooth. Есть выход на дополнительный усилитель. Управление осуществляется по RS-485. ИК пульт в комплекте.

- FM-радио запоминает до 30 станций
- Оснащен портом для подключения к дверному звонку

Технические характеристики

Входы	1 – FM-радио, клеммный блок 1 – AV AUX, клеммный блок
Выходы	2 – усиленный, клеммный блок 1 – на усилитель, клеммный блок 1 – для телевизора, клеммный блок
Порты	11 – USB, тип micro-B (розетка) 1 – слот для SD-карты 1 – RS-485, клеммный блок 1 – для дверного звонка, клеммный блок
Выходная мощность	2x25 Вт
Импеданс выходной	4, 8 Ом
Разрешение матрицы	480x480 (IPS)
Класс усиления	D
Частотный диапазон	20 Гц – 20 кГц (±2 дБ)
Отношение сигнал / шум	98 дБ
КНИ	0,03% (1 Вт, 1 кГц)
Дальность при отсутствии препятствий	до 10 м (Bluetooth)
Форматы аудиофайлов	Mp3, WMA, WAV, AAC, WAW, APE и др.
Форматы видеофайлов	MPEG-1/2/3/4, RM/RMVB, WMV, MOV, MK, VOB, AVI, 3GP и др.
Форматы графических файлов	JPEG, BMP, GIF, PNG и др.
Питание	110–250 В
Габаритные размеры (ШхГхВ)	86 x 11 x 86 мм
Масса	0,42 кг

© 2021 Qtex Corporation. Все права защищены.
Редакция 1.0К, декабрь 2021.

© 2021 Qtex Corporation. Логотип Qtex и связанная с ним визуальная идентификация являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Qtex Corporation и/или дочерних компаний. Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Qtex не несет ответственности за любые ошибки, которые могут появиться в данном документе. Информация о продуктах, ценах и функциях, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.